

4. В Realterm выбираем вкладку Display - должна стоять галочка Half Duplex.
Вкладка порт - выбираем из списка 5-ку (вписываем вручную если в списке нет),
жмем кнопку Change. Скорость порта в программе срого 57600. Справа в Status
должны гореть зеленым - CTS и DSR.

📲 RealTerm: Secial Capture Program 2.8.8.70

Des bit Supfits F Shin F 1bb

1125 х 575 (86,54 КБ)

6bh

Civile Fails to stop through tale sharets

East 57900 + Bot 5

04 0++0

Part Capharel Pine | Lond | Echo Port | 20 | 130

Hadrow Fav C S Note C D18/DSR/C

11244

Спойлер (-)

230400

#

I ×

IDD 12

Perm 5 57600 (MIT NA

10

An Clean

J Darce

Carl+ Tab to step through tab sheets

and one salations would be the	×				
Дополнительные параметры свесы — Дравее Общие — Модент	р Сведения События Диатностика				
Ropy COMB					
Гранкость дененика	🖢 RealTerm: Serial Capture	Program 2.0.0.70			- 🗆 🗙
Hanne De Rea	*creg?U/ Pcreg?U IREG: 0,10000/				
Скорость порте для модема	441:00				
230400	81441:0				
	NARRIERO				
Управление наборон номера					100
Прондеться сигнала "Поне с	index Post Carduan Pe	s Sand Echo Port DC	1120-2 1120Mar Mar	N 5	Val Clear Freezel 2
	Display As		frank frankfrank	-	Status
	Anni Tawakan	T ZB#s			
	urb) rdS Data Fran	64			CTS (8)
	Curv16 Dytes Curv16 ⊏Sing	2 👤 6 Gub			DSR (R
 ЧК эстронстви оррадоцки изофрани. 	C Land		Tool State		BREAK
-	HeatCSV	01° 21~ 21	SOURCE	Lawy C	Eror
			Char Count 126	CPSi0	Port: 5 57600 8N1 None

На вкладке Send отправляем команды через окошко слева от Send Numbers пишем команду **at+creg?\r\n** и отправляем ее через Send ASCII. Затем команду **atd441;\r\n** где 441 - это номер оператора, который должен поднять трубку - в моем случае это голосовая почта белорусского оператора Velcom. В вашем случае вписываете номер, где подымут трубку.

2 () () () () () () () () () (直 Уменьшено на 55%
anietia SAUDED Maria SEMalarii X	
Дотопетельные параметры санам Драйнар: Сондонов События Общие Моден Дактостана	
Rept. COM5	
(protocols, gaugenerg	Sealler Said Carter Brown 2020 - D X
Сидоссть, техно для недено; 2000000000000000000000000000000000000	In the provided in the provide
	Instruction Servity under Servity un
OK Osiero	Design of the second se
у ≩2 Эстрейства обработна инображаний	[- 1000/000000 fit [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000 [2000] 2000 [2000 [2000 [2000] 2000 [
	Can be chart, potton backslash respenses, the pridecinal total a Char Count 128 (250) Part 5 (2000 BNT None

Терминал должен отвечать в окне ОК, если не отвечает - что-то делаете не так!

.

Код (+)
at+creg? +creg?
+CREG: 0,1 OK
atd441;

•

Если все сделали верно - пойдет набор и оператор поднимет трубку. Когда поднял делаем пальцем "свайп" вправо, снизу под кнопкой сброса на белом фоне - удобнее всего, жмем кнопку "Интернет". Открываем Chrome!

5. В Chrome доводим все до поисковой сроки, скачиваем <u>ES File Explorer File</u> <u>Manager</u>, я качал <u>с 4pda</u>, но можно и зарегать аккаунт на Samsung и скачать оттуда, а дальше ставим ES File Explorer, тело ругнется на права, даем ему доступ, запускаем программу. Я использовал ОТG-кабель и обычную флешку в fat32 с нужным софтом, но можно и SD карточку. Открываем флешку с софтом, запускаем и устанавливаем **Android_6_Google_Account_Manager.apk**, после установки просто закрыть. Устанавливаем **com.rootjunky.frpbypass-1.0.apk**, нажимаем "Открыть". Пароль не трогаем, открываем справа вверху кнопку в виде трех вертикальных [...] точек, жмем "вход в браузере". Входим через рабочий Google Аккаунт от которого пароль мы знаем. Входим. После входа нас выбросит снова в ES File Explorer. Делаем обычную перезагрузку телефона.

6. Доходим до "Проверка подключения", напишет "Ваш аккаунт добавлен". Далее. Напишет "подождите", может быть долго, терпим. *Если вдруг спросит что-нибудь про шифрацию (не знаю почему, но у меня спросил), просто возвращаемся назад, шифрация нам не нужна.* Тело спрашивает наши данные, отмечаем все как хотим, пропускаем все вопросы, не надо ничего нам восстанавливать, погода и прочее, быстрее бы дойти до рабочего стола. Дошли до рабочего стола.

7. Заходим Настройки - Об устройстве - Сведения о ПО и жмем на номер сборки много много много быстро быстро раз-раз пока нам не будут доступны параметры разработчиков. Тело нам о том, что мы стали разработчиком отрапортует.
8. Заходим Настройки - Параметры разработчика - активируем пункт "Разблокировка, предусм. произв. ОЕМ"

9. Заходим Настройки - Архивация и сброс - Сброс данных.

Все. Телефон уходи в ребут, долго сбрасывает настройки, ждем, дальше все как из коробки с магазина.

Писал впопыхах только что все проделав. Если что-то упустил - допишу позже.

Добавлено 09.05.2017, 01:22:

		Цитата (valerjy @ 08.05.17, 09:36 耐	
		Если ли способ прошить на 5 андроид или обойти гугл????	
		Способ есть, только что победил этот аппарат. Читай мое сообш	цение выше.
		Сообщение отредактировал <u>Сизсо</u> - 09.05.17, 17:59	
		Причина редактирования: п.3.8 Правил раздела "Андроид-Прошивки"	
		Детям в интернет нельзя, интернет от них тупеет.	
(*) ЖАЛОБА	<u>B FAQ</u>	ИМЯ ЦИТИРОВАТЬ 🗸 ПЛОХО ХОРОШО 🛧	
<u>srn</u>		09.05.17, 07:52	Сообщение <u>#6220</u>
		Всем доброго утра и с праздником 9 мая, здоровья вам, вашим о друзьям. Мирного неба над головой! Ребята вышел долгожданни <u>https://forum.xda-deved-13-0-galaxy-t3561936</u>	семьям, близким и ый CM13 vFinal

►